

SQ 600 LED IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	18.00 - 73.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2650 - 10900
Klasa energetyczna:	C; D; E; F
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/44;

CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED IoT to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu: - natynkowy - IP20, - podtynkowy - IP44/20. Lampa dostępna 2 w wersjach: - z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło; - z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu oświetlenia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).

Charakterystyka IoT

Dostępne warianty:

IoT BT PIR HYT DALI: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **PIR**, driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

IoT BT HYT: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, driver **ON/OFF** bez funkcji ściemniania źródła światła.

IoT BT PIR HYT DALI: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **PIR**, driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

IoT BT RCR HYT: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **RCR**, driver **ON/OFF** bez funkcji ściemniania źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

SQ 600 LED IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SQ 600 LED IoT OPAL

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Sterowanie	Indeks
29	2900	3000	OPAL	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 669958
29	3100	4000	OPAL	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 669965
29	2900	3000	OPAL	BT HYT DALI			tak		>> 670664
29	3100	4000	OPAL	BT HYT DALI			tak		>> 670671
29	2900	3000	OPAL	BT RCR HYT		tak			>> 670862
29	3100	4000	OPAL	BT RCR HYT		tak			>> 670879
37	3700	4000	OPAL	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670527
37	3500	3000	OPAL	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670534
37	3700	4000	OPAL	BT HYT DALI			tak		>> 670701
37	3500	3000	OPAL	BT HYT DALI			tak		>> 670718
37	3500	3000	OPAL	BT RCR HYT		tak			>> 670909
37	3700	4000	OPAL	BT RCR HYT		tak			>> 670916
45	4100	3000	OPAL	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670565
45	4400	4000	OPAL	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670572
45	4100	3000	OPAL	BT HYT DALI			tak		>> 670749
45	4400	4000	OPAL	BT HYT DALI			tak		>> 670756
45	4100	3000	OPAL	BT RCR HYT		tak			>> 670947
45	4400	4000	OPAL	BT RCR HYT		tak			>> 670954

SQ 600 LED IoT PRM

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Sterowanie	Indeks
18	2650	3000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 669897
18	2800	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 669941
18	2650	3000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670626
18	2800	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670633
18	2650	3000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670824
18	2800	4000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670831
24	3400	3000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 669903
24	3700	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 669910
24	3400	3000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670640
24	3700	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670657
24	3400	3000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670848
24	3700	4000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670855

SQ 600 LED IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	Rodzaj klosza	Wersja	PIR	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Sterowanie	Indeks
32	4400	3000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670503
32	4700	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670510
32	4400	3000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670688
32	4700	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670695
32	4400	3000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670886
32	4700	4000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670893
42	5600	3000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670541
42	6000	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670558
42	5600	3000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670725
42	6000	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670732
42	5600	3000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670923
42	6000	4000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670930
52	6350	3000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670589
52	6800	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670596
52	6350	3000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670763
52	6800	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670770
52	6350	3000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670961
52	6800	4000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670978
60	8400	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak	tak	tak	1	>> 670602
60	8400	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670787
60	8400	4000	PRM	BT RCR HYT		tak			>> 670985
73	10900	4000	PRM	BT PIR HYT DALI	tak		tak		>> 670619
73	10900	4000	PRM	BT HYT DALI			tak		>> 670794
73	10900	4000	PRM	BT RCR HYT	tak	tak			>> 670992

SQ 600 LED IOT

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	Ramka adapter KG 630x630 biała (wersja stalowa)
978395	Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 05 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:110/2023; 44/2023; 442/2023

SQ 600 LED IoT - wyjaśnienie poszczególnych wersji:

IoT BT HYT DALI posiada: wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

IoT BT HYT posiada: wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym oraz driver **ON/OFF** bez funkcji ściemniania źródła światła.

IoT DS HEL ACT+ posiada: wbudowany czujnik światła dziennego **DS Active+ Sense** oraz driver **ACT+** umożliwiający ściemnianie źródła światła i programowanie funkcji przez aplikację Active+ Mobile.

IoT BT PIR HYT DALI posiada: wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym; czujnik ruchu i światła dziennego **PIR** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

IoT BT RCR HYT posiada: wbudowany moduł **BT HYT** pozwalający na programowanie funkcji w aplikacji Lena Lighting Clue i sterowanie w czasie rzeczywistym; czujnik ruchu i światła dziennego **RCR** schowany pod kloszem oraz driver **ON/OFF** bez funkcji ściemniania źródła światła.

IoT DS HEL 1-10V posiada: wbudowany czujnik światła dziennego **DS HEL** oraz driver **1-10V** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

IoT DS HYT 1-10V posiada: wbudowany czujnik światła dziennego **DS** oraz driver **1-10V** umożliwiający ściemnianie źródła światła.