# MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III CL. (32W)- MKT MAKITA

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 32.50 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 4050 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 18 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | III |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | gris |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact pour un usage professionnel. Fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Le diffuseur en polycarbonate (PC) anti-reflet transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par la LED. Sa petite taille et son design compact le rendent plus pratique à transporter. Equipé d'un interrupteur avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux. Il peut être monté sur le Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. La lampe est compatible avec les batteries 18V de fabricants tels que : Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner. L'appareil dispose d'une indication de batterie faible.
Modes de fonctionnement sur batterie:

pour une batterie de 2Ah:
- 500 lm - durée de fonctionnement: 9h
- 1850 lm - durée de fonctionnement: 2h 30min
- 2750 lm - temps de travail: 1h 30min
- 4050 lm - durée de fonctionnement: 1h

pour une batterie de 5Ah:
- 500 lm - durée de fonctionnement: 23h
- 1850 lm - durée de fonctionnement: 6h
- 2750 lm - durée de fonctionnement: 4h
- 4050 lm - durée de fonctionnement: 2h 30min

## APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

# MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III CL. (32W)- MKT MAKITA

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 249433 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 32.50 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 4050 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 18 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | III |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | gris |

| | |
|---|---|
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 205/400/82 |
| **Résistance aux chocs:** | IK10 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Poids net [kg]:** | 1.320 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Type de catégorie:** | projecteurs de lieu de travail |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 140000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 85000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Type de diffusion:** | de Lambert |
| **Classe ETIM:** | EC000346 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 117/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Accessoires supplémentaires:** | Adaptateur pour la batterie MAKITA |

# MAGNUM MULTIBATTERY M 4050LM 840 III CL. (32W)- MKT MAKITA

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 608803 | Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOUVEAU) |
| 608810 | Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MAKITA (NOUVEAU) |
| 608827 | Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / FESTOOL (NOUVEAU) |
| 608841 | Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / METABO (NOUVEAU) |
| 608858 | Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / Hikoki 18V (NOUVEAU) |
| 608834 | Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / Hilti 22V (NOUVEAU) |




Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MIL - DEW (NOUVEAU) (608803)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / MAKITA (NOUVEAU) (608810)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / FESTOOL (NOUVEAU) (608827)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / METABO (NOUVEAU) (608841)



Adaptateur pour batterie Magnum BOSCH / Hikoki 18V (NOUVEAU) (608858)