MAGNUM MULTIBATTERY L

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	73.00
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	9250
Versorgungsspannung [V]:	18; 18 / 22
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/478/84;

CHARAKTERISTIK

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Ausleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der blendfreie Polycarbonat-Diffusor (PC) lässt bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch. Kleinere Größe und kompaktes Design machen es bequemer zu transportieren. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Lichtstromeinstellung. Er kann auf dem Future Stand montiert werden, was die Reichweite und den Bedienkomfort deutlich erhöht. Die Leuchte ist kompatibel mit 18V-Akkus von Herstellern wie: Bosch (Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Festool, Hikoki, Metabo (CAS). Das Gerät hat eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestand.

Betriebsarten für 2Ah Batterie:
- Modus 1: 1000 lm / 5 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 3800 lm / 1 Stunde 15 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 5650 lm /45 Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 9250 lm / 25 Minuten Arbeitszeit

Betriebsarten für 5Ah Batterie:
- Modus 1: 1000 lm / 12 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 3800 lm / 3 Stunden 20 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 5650 lm / 2 Stunden Arbeitszeit
- Modus 4: 9250 lm / 1 Stunden 10 Minuten Arbeitszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM MULTIBATTERY L

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Schutzklasse	Versorgungsspannung [V]	Zusätzliches Zubehör	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
73	4000	9250	III	18	Adapter für den Milwaukee / DeWalt Akku	300/478/84	>> 249082
73	4000	9250	III	18	Adapter für den MAKITA Akku	300/478/84	>> 249440
73	4000	9250	III	18 / 22	Adapter für den Hilti Akku	300/478/84	>> 609978

MAGNUM MULTIBATTERY L

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
608841	Adapter für Magnum Akku BOSCH / METABO (NEU)
608834	Adapter do Magnum Akku BOSCH / Hilti 22V (NEU)
608858	Adapter do Magnum Akku BOSCH / Hikoki 18V (NEU)
608803	Adapter do Magnum Akku BOSCH / MIL - DEW (NEU)
608827	Adapter für Magnum Akku BOSCH / FESTOOL (NEU)
608810	Adapter für Magnum Akku BOSCH / MAKITA (NEU)



Adapter für Magnum Akku BOSCH / METABO (NEU) (608841)



Adapter do Magnum Akku BOSCH / Hikoki 18V (NEU) (608858)



Adapter do Magnum Akku BOSCH / MIL - DEW (NEU) (608803)



Adapter für Magnum Akku BOSCH / FESTOOL (NEU) (608827)



Adapter für Magnum Akku BOSCH / MAKITA (NEU) (608810)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 118/2023; 69/2021

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl