MULTI LIGHT LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière: LED

Degré d'étanchéité: IP20

Tension d'alimentation nominale [V]: 3.6

Classe de protection:

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Temps de charge [h: min]: 4

Temps de travail avec batterie [h: min]: min 1.5- max 40

2 piles rechargeables Li-Ion 2600mAh 3, 6V 5A

(9, 36Wh) avec entrée de

charge de type C peuvent être chargées à

l'extérieur de la lampe

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 420/300/250;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'ensemble torche et lampe de travail est la solution idéale pour les mécaniciens, les artisans et les bricoleurs. Il s'agit d'un système d'éclairage de travail ultramoderne qui permet de monter différents embouts lumineux sur une seule base (avec batterie). Un ensemble de lampes professionnelles pour l'éclairage pendant le travail. Particulièrement adapté à l'entretien des voitures, des camionnettes et des camions. L'ensemble se compose d'un socle et de plusieurs embouts amovibles avec connecteur à baïonnette. La batterie rechargeable remplaçable peut être rechargée séparément (en dehors de la lampe) à l'aide d'un connecteur C.

Embout de type lampe de poche - max. 273 Lm Embout de lampe à main SLIM - max. 385 Lm Embout flexible avec source lumineuse - max. 199 Lm Embout flexible mince avec source lumineuse - max. 3 Lm

Autonomie de la batterie [h:min]

Embout de type lampe de poche - niveau BAS 139 Lm / 5h; niveau PUISSANCE 273 Lm / 2,5h Embout de type lampe à main SLIM - niveau BAS 192 Lm / 4h; niveau PUISSANCE 385 Lm / 1,5h Embout flexible avec source lumineuse - niveau BAS 99 Lm / 8h; niveau PUISSANCE 199 Lm / 5h Embout flexible mince avec source lumineuse - niveau BAS 1.50 Lm / 80h; niveau PUISSANCE 3.00 Lm / 40h

APPLICATION

Services automobiles (réparation de voitures, de camionnettes et de camions), salons d'esthétique, stations de lavage, services mobiles, etc.



Type de batterie:

MULTI LIGHT LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage	Temps de charge [h: min]	Temps de travail avec batterie [h: min]	Capacité de la batterie [mAh]	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Interrupteur	Aimant	Référence
3-385	4	min 1.5- max 40	2600	420/300/250	oui	oui	>> 608759

Date de création de la carte: 26 avril 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



